# Careline Anna
# Careline GSM

Analog trygghetstelefon

STT Condigi

# Careline Anna
# Careline GSM

## Analog trygghetstelefon

## Beskrivning

STT Condigis nya trygghetstelefon finns i flera varianter för att kunna kommunicera på olika sätt. Detta produktblad beskriver de två analoga modellerna: Careline Anna och Careline GSM (när det som beskrivs gäller båda versionerna så hänvisas till trygghetstelefonen eller Careline Anna/GSM).

Careline Anna/GSM använder sig av STT Condigis patenterade frekvenshoppande lösning 869 MHz -868MHz och finns även som klass 1 certifierad. Ytterligare viktiga säkerhetsfunktioner är länktestfunktionen, som kontrollerar anslutningen mellan trygghetstelefonen och larmsändarna, samt tvåvägskommunikationen med aktiv larmbekräftelse – allt för att säkerställa en hög säkerhet.

Careline Anna/GSM kan överföra både larm med och utan taluppkoppling, till 10 stycken olika förprogrammerade larmmottagare via det analoga telenätet och/eller GSM-nätet, och Careline GSM kan dessutom skicka larm till 8 olika larmmottagare via GPRS. Larmmottagarna skickar sedan larmen vidare till exempelvis mobiltelefoner, lokala trådlösa telefoner eller en larmcentral beroende på tid och dag.

Uppringning till de olika larmmottagarna sker genom en förutbestämd sekvens och kan skilja sig åt beroende på typ av larm.

Trygghetstelefonen är försedd med både mikrofon och högtalare och fungerar som en högtalartelefon, vilket möjliggör samtal utan ytterligare knapptryck från användarens sida förutom larmaktiveringen. Samtalet kan föras i en normalstor lägenhet med god ljudkvalitet.

Förutom larmsändaren Tx4 kan man ansluta ytterligare radioöverförda larmtillbehör, såsom dörr- rörelse- eller röklarm. Totalt kan 16 stycken radiobaserade enheter vara ansluta samtidigt. Trådanslutna larm kan användas dels via T-box 869 eller via extrakort i trygghetstelefonen (notera att det kräver en speciell variant av Careline Anna som har ett extra uttag avsett för detta.)

Careline Anna/GSM möjliggör registrering av närvaro/insats /klar och är lätt och snabb att konfigurera. Programmeringen utförs med HT-III, alternativt via PC-programmering.

### Specifikationer:

| | |
|---|---|
| **Radiofrekvens** | STT Condigis patentsökta frekvenshoppande radiolösning 869 och 868 MHz. |
| **Anslutningar** | 16 radiotillbehör |
| **Protokoll** | Analog/GSM-trafik via: STT, CPC /Antenna, Tunstall och Hemtele<br>I specialversioner finns även Careline, TMA, Scantronic, BS8521, ContactID, Bosch och CPC New<br>GPRS-trafik via: STT IPACS |
| **Konfiguration** | Genom HT-III eller via PC-programmering |
| **Tal** | Full duplex eller simplex |
| **Provlarm** | Programmerbart |
| **Telefonlinjetest** | Ja |
| **Strömförsörjning** | 12V. 450mA till Careline Anna och 1A till Careline GSM: |
| **Backup ström** | 3.6V 300mAh, NiMH till Careline Anna och 3,6V 2000mAh, NiMH till Careline GSM. |
| **Backup tid** | Upp till 100 timmar. Vid GSM -versionen batteritid upp 400 timmar |
| **Mått** | Bredd: 180 mm, djup: 58 mm, höjd: 98 mm. Careline Anna väger 380g och Careline GSM väger 430g. |

da_K2810/K2840_SE_v02

STT Condigi

STT Condigi AB
Agnesfridsvägen 113 A
212 37 Malmö
Sverige

Tel. +46 40 625 25 00
Fax.+46 40 625 25 50
info@sttcondigi.com
www.sttcondigi.com